

Confidea L-DI/L-CI

POSTE FILAIRE A SELECTEUR DE CANAL

Art. 71.98.0103 / 71.98.0113



Confidea L-DI



Confidea L-CI

Description

Le poste Confidea filaire combine un design contemporain à une excellente qualité sonore facilitant ainsi la compréhension.

Les postes se connectent en série utilisant un câblage réseau Cat5 aux connecteurs RJ45. Sur le poste les connecteurs sont cachés sur le dessous et les câbles sont coincés par des pinces intégrées au châssis.

Comme au niveau du bus entrée et sortie sont interchangeable l'installation s'en trouve simplifiée et est effectuée plus rapidement. C'est le système idéal pour des environnements à topographie changeante.

Une fois le système installé ce poste permet aux participants de demander la parole ou de prendre la parole ainsi que d'écouter l'orateur ou la traduction de leur choix.

Le poste est équipé d'une touche de demande ou prise de parole ainsi que d'un sélecteur de canal et deux connecteurs pour écouteurs avec réglage de volume en commun.

L'écran OLED intégré affiche les numéro du canal sélectionné ainsi que le nom abrégé de la langue et donne une indication du volume des écouteurs.

Le poste président L-CI dispose en outre des touches "priorité", "suivant" et réglage de volume sonore général.



En fonction de l'unité centrale utilisée les postes L-DI et L-CI offrent la sélection de jusqu'à 28 (CE25000) ou 58 (CPU5500) canaux.

Un connecteur à vis est prévu pour y connecter un micro immunisé contre les interférences de téléphones portables. (MIC38SL à commander séparément).

Réglages et caractéristiques

- Bas-parleur intégré de haute qualité qui se met automatiquement en veille lorsque le microphone est ouvert, afin d'éviter un retour acoustique
- Touche de demande de parole ou d'activation du microphone et deux DELs
- Deux connecteurs pour écouteurs
- Un réglage de volume d'écouteurs
- Un sélecteur de canal défilement dans les 2 sens
- Affichage OLED avec identification du canal et visualisation du volume pour écouteurs
- La version président (CI) est également pourvue de touches "priorité", "suivant" et réglage de volume sonore général

Connexions

- Deux connecteurs de type jack 3,5 mm pour écouteurs
- Deux connecteurs RJ45 utilisables indifféremment comme entrée ou sortie de bus
- Connecteur à pas de vis pour microphone amovible

Spécifications

Données techniques	
Qualité audio	numérique 16 bit
Impédance des écouteurs	> 32 ohm < 1k ohm
Puissance de sortie écouteurs	16.5 mW / 32 ohm
Alimentation	48V, sur câble Cat5
Dimensions (mm)	230(l), 130(h), 60(p)
Poids (g)	460
Couleur	RAL9011
Référence	Confidea L-DI 71.98.0103 Confidea L-CI 71.98.0113

Accessoires

- Microphone amovible
MIC38SL 71.98.0050
 - Ecouteurs
TEL151 71.04.0151
 - Câble bus numérique, Cat5 24AWG:
 - 2m ICC5/2 71.60.4002
 - 5m ICC5/5 71.60.4005
 - 10m ICC5/10 71.60.4010
 - 20m ICC5/20 71.60.4020
- Attention: le câble réseau standard AWG26 ne convient pas
- SPL5525 pour connexion à une centrale
TCS5500 71.67.5035