

Confidea L-CV

POSTE FILAIRE PRESIDENT DE DISCUSSION ET DE VOTE

Art. 71.98.0112

## Description

Le poste Confidea filaire combine un design contemporain à une excellente qualité sonore facilitant ainsi la compréhension.


Les postes se connectent en série utilisant un câblage réseau Cat5 aux connecteurs RJ45. Sur le poste les connecteurs sont cachés sur le dessous et les câbles sont coincés par des pinces intégrées au châssis.

Comme au niveau du bus entrée et sortie sont interchangeables l'installation s'en trouve simplifiée et est effectuée plus rapidement. C'est le système idéal pour des environnements à topographie changeante.

Une fois le système installé ce poste permet au président de la conférence de prendre la parole, d'écouter l'orateur et de contrôler le vote et le déroulement de la conférence.

Le président peut accorder la parole au suivant dans la liste et régler le niveau sonore sur l'ensemble des bas-parleurs.

Le poste est équipé d'une touche de prise de parole, de deux connecteurs pour écouteurs avec réglage de volume en commun et de trois touches de vote avec écran OLED affichant les résultats du vote.



Le président peut ouvrir, interrompre et clore une session de vote..



Pour des applications de vote plus complexes la suite de logiciels Televic permet la préparation de l'ordre du jour, l'impression des résultats de vote détaillés et leur affichage.



Confidea L-CV

Un connecteur à vis est prévu pour y connecter un micro immunisé contre les interférences de téléphones portables. (MIC38SL à commander séparément)

## Réglages et caractéristiques

- Bas-parleur intégré de haute qualité qui se met automatiquement en veille lorsque le microphone est ouvert, afin d'éviter un retour acoustique
- Touche de demande de parole ou d'activation du microphone et deux voyants DEL
- Deux connecteurs pour écouteurs
- Un réglage de volume d'écouteurs
- Trois touches de vote
- Ecran OLED affichant les résultats du vote
- Touches de contrôle de conférence et de vote

---

## Connexions

- Deux connecteurs de type jack 3,5 mm pour écouteurs
- Deux connecteurs RJ45 utilisables indifféremment comme entrée ou sortie de bus
- Connecteur à pas de vis pour microphone amovible

## Spécifications

Données techniques	
Qualité audio	numérique 16 bit
Impédance des écouteurs	> 32 ohm < 1k ohm
Puissance écouteurs	16.5 mW / 32 ohm
Alimentation	48V, sur câble Cat5
Dimensions (mm)	230(l), 130(h), 60(p)
Poids (g)	480
Couleur	RAL9011
Référence	Confidea L-CV 71.98.0112

## Accessoires

- Microphone amovible  
MIC38SL 71.98.0050
  - Ecouteurs  
TEL151 71.04.0151
  - Câble bus numérique, Cat5 24AWG, STP:
    - 2m ICC5/2 71.60.4002
    - 5m ICC5/5 71.60.4005
    - 10m ICC5/10 71.60.4010
    - 20m ICC5/20 71.60.4020
- Attention: le câble réseau standard AWG26 ne convient pas
- SPL5525 pour connexion à une centrale  
TCS5500 71.67.5035